

Entrar al Modem Huawei EchoLife **HG520c** Home Gateway



1.- En tu navegador escribe la dirección 192.168.1.254 (si no has cambiado)



2.-Espera a que cargue y te aparece una pantalla donde pide usuario y password, en este caso el usuario es **TELMEX (en mayúsculas)** y tu password es tu **web Key** esta viene a un lado del modem y consta de 10 dígitos todos números una vez dentro entraras un menú totalmente diferente a los 2Wire.

3.- Una vez dentro del panel de control del modem nos seguimos la ruta **Avanzado > Firewall**.



4.-Donde veremos una pantalla como esta tendremos que entrar a donde dice "Permitir aplicación(es) individuales).

Configuraciones de Firewall



5.- En "Firewall > Permitir aplicación(es) individual(es)" nos mostrara las opciones o mejor dicho una pantalla como esta; Esta se tiene que llenar de la siguiente forma:

Firewall - Permitir aplicación(es) individual(es)

Firewall - Permitir aplicación(es) individual(es)	
Índice de la regla	1
Aplicación	Age of Emprise Age of Emprise
Protocolo	Todos
Número de puerto de inicio	2300
Número de puerto de finalización	2400
Dirección IP local	DESKTOP
Puerto de inicio (local)	2300
Puerto de finalización (local)	2400

Explicacion:

- » **Índice de la regla:** Lugar que ocupara nuestro puerto en el listado de firewall.
- » **Aplicación:** En este caso solo tiene pocas aplicaciones en el menú desplegable lo mejor es agregar un nombre "Age of Empires II: The conquerors".
- » **Protocolo:** Para que no tengas problemas con la entrada de datos déjalo de esta manera.
- » **Número de puerto de inicio:** Aquí es donde iniciaran los puertos abiertos en este caso solo queremos uno tomaremos "2300" o "2400".
- » **Número de puerto de finalización:** Aquí es donde terminan los puertos abiertos como ya dije usaremos "2300" pero si necesitarías digamos 10 puertos abiertos aquí pondrías "47624".
- » **Dirección IP local:** Aquí tenemos que colocar la IP que nos da el modem a nuestro equipo recuerden que los puertos solo se abre a un PC, ahora si no sabemos nuestra IP tranquilos solo desplieguen el menú de la derecha y verán todos los equipos disponibles (por seguridad no diré el nombre del mío).
- » **Puerto de inicio (local):** Tiene que tener el mismo número de puerto que colocaron en "Número de puerto de inicio" de otra manera no se abrirá.

» **Puerto de finalización (local):** Tiene que tener el mismo número de puerto que colocaron en “Número de puerto de finalización” de otra manera no se abrirá.

Puertos del juego: 2300-2400 TCP/UDP 47624 TCP/UDP (EL PUERTO O PUERTOS DEL DVR O CAMARA IP)

6.-Una vez lleno tiene que lucir de esta manera y si esta correcto solo le dan guardar:

Listado de Firewall							
Regla	Aplicación	Protocolo	Puerto de inicio	Puerto de finalización	Dirección IP local	Puerto de inicio (local)	Puerto de finalización (local)
1	Age of Emprise	Todos	2300	2400	██████████	2300	2400
2	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
3	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
4	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
5	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0

Una vez que ya esté listo aparecerá en su Listado de Firewall lo que agregaron

Si por alguna razón o mejor dicho por seguridad quiere borrar esta configuración solo tendrán que seleccionar “Índice de la regla” darle borrar y listo abran restringido de nuevo el puerto.